

KEL-EMV-PF Kabelabfangleisten (Bügelversion)

zur EMV Abschirmung an Kabeldurchführungen



Der EMV-Bügel in Kombination mit den passenden [EMV-Schirmklammern der PFS-Reihe](#) eignet sich in Verbindung mit diversen [Kabeleinführungsleisten](#) und [Kabeldurchführungsplatten](#) hervorragend zum Ableiten schirmgebundener Störungen.

Die Montage des EMV-Bügels erfolgt auf der Innenseite des Schaltschranks. Hierzu werden die Befestigungsschrauben genutzt, die zur Montage der Kabeleinführungsleiste am Schaltschrank verwendet werden, Gewinde M5 sind im KEL-EMV-PF Bügel bereits integriert.

Die Version KDR-EMV-PFM kann an icotek [Bodenblechen mit Einschubrahmen KDR-ESR-VX25](#) montiert werden.

Je nach Kabeldurchmesser kann die entsprechende EMV-Schirmklammer PFS auf dem EMV-Bügel aufgeschnappt werden. Für integrierte Zugentlastungsfunktionen eignet sich die EMV-Schirmklammer PFSZ.

Technische Daten

Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Großflächige Verbindung der Schirmauflage mit der Gehäusewand - insbesondere bei mit leitendem Lack behandelten Oberflächen
- Befestigung zusammen mit Kabeleinführungsleisten
- M5-Anschluss für Masseband bzw. PE-Leiter
- Direkte, einfache und schnelle Kontaktierung mit dem Gehäuse
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Als Ersatz für EMV Verschraubungen, auch für konfektionierte Kabel

Produktvarianten & Grössen

	KEL-EMV-PF 24	Art.-Nr.	39180
		EAN	4251269305993
		Verpackungseinheit	1
		Länge L1	140 mm
		Länge L2	130 mm
		Breite	35 mm
		Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24

KEL-EMV-PF 16

	Art.-Nr.	39170
	EAN	4251269305986
	Verpackungseinheit	1
	Länge L1	113 mm
	Länge L2	103 mm
	Breite	35 mm
	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16

KEL-EMV-PF 10

	Art.-Nr.	39160
	EAN	4251269305979
	Verpackungseinheit	1
	Länge L1	93 mm
	Länge L2	83 mm
	Breite	35 mm
	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3 2, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

KEL-EMV-PF-B

	Art.-Nr.	39150
	EAN	4251269305962
	Verpackungseinheit	1
	Länge L1	68 mm
	Länge L2	58 mm
	Breite	35 mm
	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B

KEL-EMV-PF 183

	Art.-Nr.	39190
	EAN	4251269318313
	Verpackungseinheit	1
	Länge L1	200 mm
	Länge L2	95 mm
	Breite	35 mm
	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 183, KEL 183-E

KEL-EMV-PFM 24

	Art.-Nr.	39181
	EAN	4251269318368
	Verpackungseinheit	1
	Länge L1	140 mm
	Länge L2	130 mm
	Breite	60 mm
	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24

KEL-EMV-PFM 16

	Art.-Nr.	39183
	EAN	4251269318344
	Verpackungseinheit	1
	Länge L1	113 mm
	Länge L2	103 mm
	Breite	60 mm
	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16

KEL-EMV-PFM 10

	Art.-Nr.	39184
	EAN	4251269318351
	Verpackungseinheit	1
	Länge L1	93 mm
	Länge L2	83 mm
	Breite	60 mm
	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

KDR-EMV-PFM 24

	Art.-Nr.	39191	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	EAN	4251269321528	Passend für Kabeleinführungen:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	140 mm		
	Länge L2	130 mm		
	Breite	60 mm		
	Anzahl Schraublöcher	2		

KDR-EMV-PFM 16

	Art.-Nr.	39192	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	EAN	4251269321535	Passend für Kabeleinführungen:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	113 mm		
	Länge L2	103 mm		
	Breite	60 mm		
	Anzahl Schraublöcher	2		