

Avskärmningsklämma EMC, enkel

för direktmontage genom förnitning



EMC skärmklämmor används överallt där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

SKL-skärmklämmorna kännetecknas av ett mycket stort kontaktområde med kabelskärmen. Gämfört med vanliga skärmklämmor har de över upp till 50% mer kontaktyta. Det angivna fastspänningsområdet kan överskridas med upp till 10% beroende på kabelegenskaperna.

På grund av sin speciella geometri är klämytorna på MSKL mycket stora, den totala bredden och höjden är relativt liten (t.ex. MSKL 3-12 med insatt 12 mm kabelskärm: bredd 26,25 mm). Monteringen genomförs genom förnitning.


Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad
Monteringstyp	Nitsmontering

Fördelar


- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Smal, låg konstruktion, också vid full bestyckning
- MSKL: stort klämmområde, på grund av detta är mindre olika utföringar nödiga
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri

Produkttyper och storlekar



ArtNr.	37600
EAN	4251269316876
Antal	50
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	MSKL
För antal kablar	1
Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm


Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
Längd	8 mm
Bredd	15 mm
Höjd	20,5 mm



ArtNr.	37602
EAN	4251269316883
Antal	50
Antal skärmklämmor	1
Typ skärmklämma	MSKL
För antal kablar	1
Kabelskärmensdiam.	8 - 18 mm


Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
Max. Kabelskärmensdiam.	18 mm
Längd	8 mm
Bredd	20 mm
Höjd	27 mm

	ArtNr.	36200	Min. Kabelskärmensdiam.	1,5 mm
	EAN	4251269302091	Max. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	Antal	50	Längd	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Bredd	11,8 mm
	Typ skärmklämma	SKL	Höjd	13 mm
	För antal kablar	1	Antal skruvhål	1
	Kabelskärmensdiam.	1,5 - 3 mm	Skruvhålens diameter	3,2 mm
	ArtNr.	36202	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
	EAN	4251269302107	Max. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	Antal	50	Längd	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Bredd	11,8 mm
	Typ skärmklämma	SKL	Höjd	13,6 mm
	För antal kablar	1	Antal skruvhål	1
	Kabelskärmensdiam.	3 - 6 mm	Skruvhålens diameter	3,2 mm
	ArtNr.	36204	Min. Kabelskärmensdiam.	6 mm
	EAN	4251269302114	Max. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	Antal	50	Längd	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Bredd	11,8 mm
	Typ skärmklämma	SKL	Höjd	15 mm
	För antal kablar	1	Antal skruvhål	1
	Kabelskärmensdiam.	6 - 8 mm	Skruvhålens diameter	3,2 mm
	ArtNr.	36205	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
	EAN	4251269302121	Max. Kabelskärmensdiam.	11 mm
	Antal	50	Längd	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Bredd	14 mm
	Typ skärmklämma	SKL	Höjd	20 mm
	För antal kablar	1	Antal skruvhål	1
	Kabelskärmensdiam.	8 - 11 mm	Skruvhålens diameter	3,2 mm
	ArtNr.	36206	Min. Kabelskärmensdiam.	11 mm
	EAN	4251269302138	Max. Kabelskärmensdiam.	17 mm
	Antal	50	Längd	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Bredd	21 mm
	Typ skärmklämma	SKL	Höjd	27 mm
	För antal kablar	1	Antal skruvhål	1
	Kabelskärmensdiam.	11 - 17 mm	Skruvhålens diameter	3,2 mm
	ArtNr.	36207	Min. Kabelskärmensdiam.	17 mm
	EAN	4251269302145	Max. Kabelskärmensdiam.	22 mm
	Antal	50	Längd	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Bredd	26,5 mm
	Typ skärmklämma	SKL	Höjd	34,5 mm
	För antal kablar	1	Antal skruvhål	1
	Kabelskärmensdiam.	17 - 22 mm	Skruvhålens diameter	3,2 mm
	ArtNr.	36208	Min. Kabelskärmensdiam.	22 mm
	EAN	4251269302152	Max. Kabelskärmensdiam.	30 mm
	Antal	50	Längd	8 mm
	Antal skärmklämmor	1	Bredd	35 mm
	Typ skärmklämma	SKL	Höjd	39,2 mm
	För antal kablar	1	Antal skruvhål	1
	Kabelskärmensdiam.	22 - 30 mm	Skruvhålens diameter	3,2 mm




ArtNr. **36209**
EAN **4251269302169**
Antal **5**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **1**
Kabelskärmensdiam. **30 - 38 mm**

Min. Kabelskärmensdiam. **30 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. **38 mm**
Längd **13 mm**
Bredd **46,5 mm**
Höjd **62,5 mm**
Antal skruvhål **1**
Skruvhålens diameter **5,2 mm**




ArtNr. **36213**
EAN **4251269302176**
Antal **5**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **1**
Kabelskärmensdiam. **38 - 48 mm**

Min. Kabelskärmensdiam. **38 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. **48 mm**
Längd **13 mm**
Bredd **48,5 mm**
Höjd **71,5 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **5,2 mm**




ArtNr. **36216**
EAN **4251269322754**
Antal **5**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **1**
Kabelskärmensdiam. **44 - 56 mm**

Min. Kabelskärmensdiam. **44 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. **56 mm**
Längd **13 mm**
Bredd **47 mm**
Höjd **60,5 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **3,7 mm**



ArtNr. **36217**
EAN **4251269322761**
Antal **5**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **1**
Kabelskärmensdiam. **56 - 68 mm**

Min. Kabelskärmensdiam. **56 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. **68 mm**
Längd **19 mm**
Bredd **55 mm**
Höjd **72,5 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **4,8 mm**



ArtNr. **36218**
EAN **4251269322778**
Antal **5**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **SKL**
För antal kablar **1**
Kabelskärmensdiam. **68 - 75 mm**

Min. Kabelskärmensdiam. **68 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. **75 mm**
Längd **19 mm**
Bredd **69,5 mm**
Höjd **91 mm**
Antal skruvhål **2**
Skruvhålens diameter **4,9 mm**